

1. Paspauskite **MENIU** - Rankinė paieška.
2. Ekране pasirodo lentelė su pranešimu Meniu raktas „Įveskite PIN kodą“. Gamykloje nustatytas kodas „0000“. Naudodami skaičių mygtukus įvedame kodą.
3. Lentelėje „**Rankinė paieška**“ įvedame dažnį 226.000– Šiauliuose arba 458.000 - Radviliškyje, naudodami skaičių mygtukus.
4. Įveskite simbolių perdavimo greitį kabelinės televizijos signalui, naudodami skaičių mygtukus. „S plus“ tinkle jis yra **6875**.
5. Pasirinkite Moduliaciją **64-QAM** naudodami mygtukus ► ◀.
6. Tinklas pasirenkame „**Išjungti**“ naudodami ► ◀ mygtukus.
7. Paspauskite **OK** (Gerai) mygtuką.
8. Pasibaigus paieškai, surastų kanalų pavadinimai bus parodyti ekrane.
9. Pasibaigus paieškai, pranešimas „Paieška baigta“ bus parodytas ekrano viduryje.
10. Paspauskite **OK** (Gerai) mygtuką, jei norite išsaugoti kanalų sąrašą, ir žiūrėkite surastus kanalus.